


ホームゲートウェイ「内線情報」削除方法

手順① ホームゲートウェイの管理画面へアクセスする

1. ホームゲートウェイにパソコンをLANケーブルを用いて有線接続する。
(またはホームゲートウェイから発せられるWi-Fiよりパソコンを無線接続する)
2. パソコンのブラウザ(Microsoft Edge/Google chromeなど)を開き、
上部のアドレス入力バーより「<http://ntt.setup/>」または「**192.168.1.1**」を入力する。



3. ホームゲートウェイのログイン画面より「ユーザー名」「パスワード」を入力する。
(ホームゲートウェイの初期設定を行っていない場合は[こちら](#)をご覧ください。)



※ ホームゲートウェイの「ユーザーID」「パスワード」に心当たりがない場合は、
ユーザーIDに【**user**】を入力し、パスワードでは以下をお試しください。

【パスワード候補】 **user / admin / 0000 / 1234 / ntt / root**

※ どのパスワードも該当しない場合は、ホームゲートウェイの初期設定を行った業者にご確認いただくか、ホームゲートウェイの初期化を行う必要がございます。

4. 手順②へと移動

手順② ホームゲートウェイの管理画面より「内線設定」を設定する

1. ホームゲートウェイの管理画面左のメニューより「電話設定」をクリックし、「内線設定」を開く。

| 利用有無 | 内線番号 | ニックネーム | 端末属性 | MACアドレス | 優先着信 | 指定着信 | 登録状態 | IPバージョン | 操作 |
|-------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|------|------|------|---------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | TEL1 | アナログ端末(電話機1) | - | - | - | - | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | TEL2 | アナログ端末(電話機2) | - | - | - | - | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | IPphone1 | 音声専用端末 | BA:27:EB:00:00:03 | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | IPphone2 | 音声専用端末 | BA:27:EB:00:00:04 | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | IPphone3 | 音声専用端末 | BA:27:EB:00:00:05 | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | IPphone4 | 音声専用端末 | BA:27:EB:00:00:06 | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | IPphone5 | 音声専用端末 | BA:27:EB:00:00:07 | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |

2. [内線番号一覧]の「操作」より「削除」を実施し「設定」をクリックする。

| 利用有無 | 内線番号 | ニックネーム | 端末属性 | MACアドレス | 優先着信 | 指定着信 | 登録状態 | IPバージョン | 操作 |
|-------------------------------------|------|----------|--------------|---------|------|------|------|---------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | TEL1 | アナログ端末(電話機1) | - | - | - | - | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | TEL2 | アナログ端末(電話機2) | - | - | - | - | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | IPphone1 | 通常端末 | - | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | IPphone2 | 通常端末 | - | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | IPphone3 | 通常端末 | - | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | IPphone4 | 通常端末 | - | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | IPphone5 | 通常端末 | - | - | - | 未登録 | - | 編集 削除 |

3. 内線情報の削除が完了する。